

## מספר בתי תקע במרפסת (חוברת 41 - יוני 88) (08-04)

### הבעיה

על-פי תקנות החשמל (מעגלים סופיים) קיימת חובה להתקין בתי תקע בכל מרפסת ששטחה עולה על 2 מ' (תקנה 11(ז)). כן יש חובה להתקין במרפסת שרות, שבה יש סידור למכונת כביסה בית תקע (עבור המכונה), הניזון ממעגל נפרד בחתך מוליכים של 2.5 ממ"ר (תקנה 11(ד)). האם אפשר לראות בית תקע אחד כממלא את שתי הדרישות גם יחד?

### תשובת הועדה

אין חובה להתקין במרפסת שרות, אשר בה גם מכונת כביסה, יותר מבית תקע אחד.

### הסבר הנמקה:

אם קויימה הדרישה להתקין מעגל מיוחד, בעל מוליכים בחתך של 2.5 ממ"ר, אשר בסופו בית תקע אחד בלבד, הרי שמולאה הדרישה בתקנה 11(ד). כשבית תקע זה איננו בשימוש להפעלת המכונה, אין כל סיבה שלא יוכל למלא את התפקיד שנועד לו בתקנה 11(ז).